

序号	图例	设备名称	连接导线型号规格	保护管敷设方式	安装高度	备注
1		程控用户交换机	A—容量	见系统	落地安装	
2		落地式交接箱	A—名称; B—容量	见系统	落地安装	
3		壁挂(或落地)式交接箱	A—名称; B—容量	见系统	挂墙安装, 中心距地+1.5m	
4		室内电话分线盒	F—N B—B N—容量; B—容量; 线数: 1; D—进线/出线数	见系统	挂墙安装, 中心距地+1.5m	
5		室外电话分线盒	F—N B—B N—容量; B—容量; 线数: 1; D—进线/出线数	见系统	挂墙安装, 中心距地+1.5m	
6		单口语音信息点		UTP—CAT6	落地, +0.3m	
7		单口数据信息点		UTP—CAT6	落地, +0.3m	
8		双口信息点(语音+数据)		2UTP—CAT6	落地, +0.3m	
9		四口信息点(语音+数据)		4UTP—CAT6	落地, +0.3m	
10		无线中接入设备		UTP—CAT6	落地, +0.3m	
11		LED显示屏			下沿距地, 1.6米安装	
12		nLCD液晶显示器			下沿距地, 1.6米安装	
13		弱电智能家居设备箱		3FPC25	下沿距地0.3/1.8米安装	300*400*120
14		弱电设备箱			下沿距地, 1.1米安装	500*600*150
15		19寸标准机柜			落地安装	
16		总配线架				
17		数字配线架				
18		光纤配线架				
19		单频配线架				
20		中间配线架				
21		楼层配线架				
22		配线架		见系统		
23		光连接单元(光纤端盒)				
24						

1		单向放大器				見系統
2		双向放大器				見系統
3		瞬時遮断器				見系統
4		混合器				見系統
5		匹配电阻 (R=75欧)				見系統

7	电视终端(或设备箱)	见系统	预埋钢管, 中心距地+1.5m
8	二分分配器	SYW-75-9	有线电视箱内安装
9	三分分配器	SYW-75-9	有线电视箱内安装
10	四分分配器	SYW-75-9	有线电视箱内安装
11	六分分配器	SYW-75-9	有线电视箱内安装
12	八分分配器	SYW-75-9	有线电视箱内安装
13	二分支器	SYW-75-7	有线电视箱内安装
14	三分支器	SYW-75-7	有线电视箱内安装
15	四分支器	SYW-75-7	有线电视箱内安装
16	六分支器	SYW-75-7	有线电视箱内安装
17	八分支器	SYW-75-7	有线电视箱内安装
18	电视用户终端(或电视插座)	SYW-75-5	有线电视箱内安装 距地+0.3m
19	天线	见系统	
20	馈线窗天线	见系统	
21			

1	☑	VIDEO视频信号接口	SW75-5	FP200	CE	吊钩内安装/会议桌上安装
2	☑	AUDIO音频信号接口	RWPSn2*26-0.2	FP200	CE	吊钩内安装/会议桌上安装
3	☑	电脑/CA信号接口	HD15PIN	FP200	CE	吊钩内安装/会议桌上安装
4	☑	话筒接口	RWPSn3*0.4	FP200	CE	吊钩内安装/会议桌上安装
5	☑	设备电源接口	3BW2.5	FP200	CE	吊钩内安装/会议桌上安装
6	☑	RGB信号接口	RGB	FP200	CE	吊钩内安装/会议桌上安装
7	☑	RS232逻辑接口	RW4*0.5	FP200	CE	吊钩内安装/会议桌上安装
8	☑	音箱专用接口	RWF2*64-0.2	FP200	CE	上边距喇叭(吊钩) 0.2米安装
9	☑	会议音箱	RWF2*64-0.2	FP200	CE	上边距喇叭(吊钩) 0.2米安装
10	☑	话筒				会议桌上安装
11	☑	投影机		2FP25	CE	吊钩内安装/会议桌上安装

序号	图例	设备名称	连接导线型号规格	保护管敷设方式	安装高度	备注
1		楼宇对讲管理主机	SYW-75-5+RW-8x0.5		挂墙安装, 底距墙+1.3m	
2		楼宇对讲分机主机	SYW-75-5+RWP-6x1.5		挂墙安装, 底距墙+1.3m	
3		楼宇对讲分机	SYW-75-5+RWP-4x1.5		挂墙安装, 底距墙+1.3m	
4		楼宇对讲分机	SYW-75-5+RW-5x0.5		挂墙安装, 底距墙+1.3m	
5		家庭智能管理用户机	SYW-75-5+RW-8x0.5		挂墙安装, 底距墙+1.3m	
6		楼宇对讲+家庭智能管理用户机	SYW-75-5+RW-8x0.5		挂墙安装, 底距墙+1.3m	
7		门铃及门铃按钮	ZR-RW-2x0.5		挂墙安装, 底距墙+1.3m	
8		报警器	SYW-75-5+RWP-4x1.5			
9		层间报警器及分配器	SYW-75-5+RWP-6x0.5			
10		门禁控制器	ZR-RWS-2x1.5			
11		读卡器	ZR-RW-6x0.5	WC	挂墙安装, 底距墙+1.3m	
12		门磁开关	ZR-RW-2x0.5	WC		
13		电控锁	ZR-RW-2x0.5	WC		
14		出门按钮	ZR-RW-2x0.5	WC	挂墙安装, 底距墙+1.3m	
15		紧急求助按钮	ZR-RW-2x0.5	WC	挂墙安装, 底距墙+1.3m	
16		报警系统警铃	ZR-RW-2x0.5	WC	挂墙安装, 底距墙+0.6m	
17		燃气报警器	ZR-RW-4x1.5	CE	挂墙安装, 底距地+0.3m	
18		玻璃破碎探测器	ZR-RW-4x0.5	CE	底距地+2.4m	
19		被动红外入侵探测器	ZR-RW-4x0.5	CE	底距地+2.4m	
20		微波入侵探测器	ZR-RW-4x0.5	CE	底距地+2.4m	
21		微波红外/微波双鉴探测器	ZR-RW-4x0.5	CE	底距地+2.4m	
22		振动探测器	ZR-RW-4x0.5	CE	底距地+2.4m	
23		主动红外入侵探测器(Tx/Rx分离式红外探测器)	见系统			
24		被动红外入侵探测器(Tx/Rx分离式红外探测器)	见系统			
25		防盗报警控制器	见系统			
26		安防系统管理主机	见系统			
27		无线对讲室的无线				
28		无线对讲室的无线				
29						
30						

1	①2A	彩铂摄像机	UTP-CAT6	FPC25	CE	底距地+2.2m
2	①2A	彩铂特黑白球摄像机	UTP-CAT6	FPC25	CE	底距地+2.2m
3	①2A	黑白摄像机	UTP-CAT6	FPC25	CE	底距地+2.2m
4	①2B	彩铂半球摄像机	UTP-CAT6	FPC25	CE	吸顶安装
5	①2B	彩铂特黑白半球摄像机	UTP-CAT6	FPC25	CE	吸顶安装
6	①2B	黑白半球摄像机	UTP-CAT6	FPC25	CE	吸顶安装
7	①2C	彩铂智能球机	UTP-CAT6 RWP-4X1.5	FPC25	CE	底距地+2.2m
8	①2C	彩铂云台摄像机	UTP-CAT6 RWP-4X1.5	FPC25	CE	底距地+2.2m
9	①	拾音器	RWP-2x1.5	FPC20	CE	
10	①1	视音频分配器				底距地+1.5m
11	①2	聚光灯				

1	☐G3	抄表管理主机	见系统		
2	☐IT	抄表终端模块	UTP-5e		
3	☐W	智能水表	ZR-RW-4x0.5	FP20	CE
4	☐E	智能电表	ZR-RW-4x0.5	FP20	CE
5	☐Q	智能燃气表	ZR-RW-4x0.5	FP20	CE
6	☐GE	智能燃气表+电动阀	2ZR-RW-4x0.5	FP20	CE
7	☑	燃气泄漏探测器	ZR-RW-4x0.5	FP20	CE

1	AMP	广播机头	见系统			
2	①	火灾应急广播联动报警信号源	见系统			
3	XT	广播接线端子箱	见系统			
4	QT	应急广播切换器	见系统			
5	◎	现场音源接入插座	ZR-RWP-2x1.5	86盒	下沿距离0.5米安装	
6	V	音控器	ZR-RWP-2x1.5	SC20	86盒	下沿距离1.4米安装

序号	图例	设 备 名 称	连接导线型号规格	保护装置	截面积或形式	安装高度	备注
7		铃变压器	ZR-RWP-2x1.5		86盒	下沿距地0.3米安装	
8		天棚喇叭(3W)	ZR-RWP-2x1.5	SC20	水源微	水源微安装(600*600*900)	CO: 防潮湿 EX: 防爆型 CO: 防潮湿
9		壁挂挂箱(5W)	ZR-RWP-2x1.5	SC20	86盒	下沿距地0.3米安装	
10		音箱、声柱(10W)	ZR-RWP-2x1.5	SC20	86盒		
11		室外音箱(15W)	ZR-RWP-2x1.5	SC20	86盒	吸顶(吊顶)安装	CO: 防潮湿
12		号角广播(10W)	ZR-RWP-2x1.5	SC20	86盒		CO: 防潮湿
13		客舱公共控制柜	ZR-RWP-2x1.5	SC20	86盒		
14		功率放大器					
15		功放柜机(用于系统图)					
16		双声道扬声器(用于系统图)					
17		呼叫站(用于系统图)					
18		监听器					
19		扩音机	见系统				
20		AM/FM调谐器(用于系统图)					
21							

[illegible]

1		裸作键盘			
2		打印机			无线显示器
3		工作站 (服务器)			网络交换机
4		网络交换机			110配线架
5		不间断供电电源			12口纤维线架
6		服务器			24口纤维线架
7		过线盘			48口纤维线架
8		硬盘录像机			

1	—	Ⅱ _W	普通电电缆路上入孔	Ⅱ—普通电 Ⅱ _W —有铠装	A—普通电, 绝缘, 无铠装 B—绝缘电, 有铠装
2		Ⅱ _W	普通电电缆路上手孔	Ⅱ—普通电 Ⅱ _W —手孔电	A—普通电, 绝缘, 有铠装 B—绝缘电, 有铠装
3		A—B	电缆上		A—普通电, 绝缘, 有铠装 B—绝缘电, 有铠装
4		A—B	电缆下		A—普通电, 绝缘, 有铠装 B—绝缘电, 有铠装
5		A—B	电缆有上覆盖		A—普通电, 绝缘, 有铠装 B—绝缘电, 有铠装
6		A—B	电缆有下覆盖		A—普通电, 绝缘, 有铠装 B—绝缘电, 有铠装
7		A—B	电缆有上下覆盖		A—普通电, 绝缘, 有铠装 B—绝缘电, 有铠装
8		A—B	电缆有上下覆盖		A—普通电, 绝缘, 有铠装 B—绝缘电, 有铠装
9	—	—	普通电电缆、普通电传输电缆—般符号		A—普通电, 绝缘, 有铠装 B—绝缘电, 有铠装
10	—	—	三股导使用情况		A—普通电, 绝缘, 有铠装 B—绝缘电, 有铠装
11	—	—	多股导使用情况	n—导线数	A—普通电, 绝缘, 有铠装 B—绝缘电, 有铠装
12		A—B	普通电电缆	A—普通电, 绝缘, 有铠装 B—绝缘电, 有铠装	A—普通电, 绝缘, 有铠装 B—绝缘电, 有铠装
13		A—B	地(线)被屏蔽电体绝缘体的暗保护		A—普通电, 绝缘, 有铠装 B—绝缘电, 有铠装
14	—	—	用线表示的多芯电缆(或电偶管束)		A—普通电, 绝缘, 有铠装 B—绝缘电, 有铠装
15		—	用线表示的多芯电缆(或电偶管束)		A—普通电, 绝缘, 有铠装 B—绝缘电, 有铠装

明颯 FE 板板明颯
WE 油增明颯
CT 金屬線槽
PR 塑料線槽
CE 項板明颯
CLE 油在明颯
BE 油梁明颯

建设单位: 深圳市地铁集团有限公司 CLIENT:	 A+E DESIGN	奥意建筑 A+E DESIGN 奥意建筑设计有限公司 A+E Design Co., Ltd. 甲级资质 A14002927 Class A Qualification, No. A14002927 建筑行业(建筑工程)甲级 Architectural Engineering Design Class A	电子通信广电行业(电子工程)甲级 Electronic Engineering Design Class A 网站 (URL): http://www.ae-design.cn	合作设计单位: COCREATION:
技术顾问(中国)有限公司 CHINA TECH ADVISORY CO., LTD. 总公司地址: 深圳市福田区 福田区福安路1号10楼1001室 TEL: 0755-26921100 FAX: 0755-26921102 E-MAIL: china-tech@china-tech.com.cn 工程监理单位 中咨工程咨询有限公司 ZHONGZI CONSULTING ENGINEERING CO., LTD. 总公司地址: 北京市海淀区 中关村大街甲9号10层1001室 TEL: 010-62101416 FAX: 010-62101415 E-MAIL: zhongzi@zhongzi.com.cn				

STAMP AREA[illegible]

PROJECT CAPTION	孙明
PROJECT NUMBER	吴昌伟
PROJECT DATE	张国庆
甲 EXAM	左新明
MAIN ENGINEER	左新明
校 CHKO	林伟丰
设计 DESIG	林伟丰
制图 DRAWING	林
校对 CHECK	林
数量 QUANTITY	全
DATE	签
SIGNATURE	SIGNATURE

项目名称 PROJECT	子项名称 ITEM	图 名 DRAW. TITLE	
地铁前海时代广场1201-0071 宗地项目一期(7-1号地块)		公交首末站及配	
		图例说明	
工程号 PROJECT NO.	子项号 ITEM NO.	图 号 DRAW. NO.	版 次 REV.
14002	02	DW-C202	3
比 例 SCALE	— —		